

## SC-2500 Lite



Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Alternator produs si patentat de Senci



Filtru de aer patentat

Generator Senci	SC-2500 Lite
Plaja tensiune	230-235 V
Plaja frecventa	50-55 Hz
Putere max.	2.2 kW
Putere in regim continuu	2.0 kW
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor Senci	AP170F
Putere motor Senci	7cp/208cmc
Rotatii motor	3000 rpm
Demaraj	la sfoara
Racire	Aer
Carburant	Benzina
Capacitate rezervor	15 l
Autonomie (100% putere)	10.5 ore
Autonomie (50% putere)	17 ore
Zgomot la 7 metri	95 dB
Dimensiuni (L x l x h mm)	592 x 460 x 470
Greutate utilaj	42 kg



Panou comanda

### Echipare standard:

Alternator Senci de calitate superioara  
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului  
Sensor de suprasarcina cu auto-oprire  
Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit ce reduce consumul de ulei si creste puterea generatorului  
Silentios si prietenos cu mediul  
Regulator de tensiune AVR  
Portabil, compact, cadru rezistent  
Pentru uz casnic dar si comercial  
Panou de control rezistent la ploaie si praf  
2 prize 230V 16A  
Multimetru digital cu afisare: tensiune, frecventa, contor ore



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
info@italiastar.ro www.italiastar.ro