

NOU

SC-4000i



Panou de control



Generator Senci	SC-4000i
Voltaj	230V
Freventa	50 Hz
Putere max.	4.0 kW
Putere in regim continuu	3.5 kW
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor Senci	SC230
Capacitate motor	223 cc
Turatie motor	3600 rpm
Pornire motor	Demaraj electric si la sfoara
Racire	Aer
Carburant	Benzina
Capacitate rezervor	13.2 l
Autonomie (50% capacitate)	13.4 ore
Nivel zgomot	58 dB
Greutate utilaj	57 kg
Dimensiuni L x l x h (mm)	690 x 460 x 500

Echipare standard:

Echipat cu alternator inverter Senci de calitate superioara
 Super insonorizat, sistem de reducere a zgomotului la 50 - 58 dB
 Inverter cu tehnologie superioara ce livreaza putere constanta pentru computere sau alte electronice sensibile
 Protectie lipsa ulei cu oprirea automata a motorului si pornire alarma
 Protectie termica ce protejeaza echipamentul impotriva supraincalzirii
 Turatie automata a motorului in functie de consumul de curent necesar
 Sock automat pentru pornirea in timpul sezonului rece
 3 leduri de avertizare ce indica functionarea generatorului, alarma suprasarcina
 Greutate redusa, dimensiuni compacte, usor de manipulat si operat, datorita rotilor din dotare
 Buton blocare circuit combustibil (pentru depozitare)

Distribuitor local