

SC15000-TE-ATS



Optional: Panou ATS



Panou comanda

Generator Senci	SC15000-TE-ATS
Freventa	50 Hz
Putere max. 400V	13 kW
Putere max. 400V	16 kVA
Factor de putere 400V	0.8
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor Senci	GB750
Putere motor Senci	22 cp
Rotatii motor	3000 rpm
Demaraj electric	Echipare standard
Racire	Aer
Carburant	Benzina
Capacitate rezervor	45 l
Autonomie (100% putere)	7.5 ore
Autonomie (50% putere)	11 ore
Greutate utilaj	190 kg
Dimensiuni L x l x h (mm)	770 x 770 x 935

Echipare standard:

Contor ore, voltmetru si frecventa
 Alternator Senci de calitate superioara
 Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
 Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
 Silentios si prietenos cu mediul
 Regulator de tensiune AVR
 Portabil, compact, cadru rezistent
 Performanta chiar si dupa 11 ore de functionare continua la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial
 Panou de control rezistent la ploaie si praf
 Toba esapament ce opreste scanteile
 Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand sistemul este suprasolicitat
 2 roti si maner pentru o mai buna deplasare
 1 priza Schuko 230V, 1 priza Schuko 400V, conectori 400V
 Rezervor combustibil de 45 litri pentru o autonomie marita