

NOU

SC-3200IF



Generator Senci	SC-3200IF
Voltaj	230V
Freventa	50 Hz
Putere max.	3.2 kW
Putere in regim continuu	3.0 kW
Amperaj max.	13 A
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor Senci	AP170F
Capacitate motor	208 cc
Turatie motor	3700 rpm
Pornire motor	Demaraj la sfoara
Racire	Aer
Carburant	Benzina
Capacitate rezervor	15 l
Autonomie (100% putere)	9 ore
Autonomie (50% putere)	12 ore
Nivel zgomot 7m	<96 dB
Greutate neta	34 kg
Dimensiuni L x l x h (mm)	565 x 442 x 468

Avantaje generatoare cu inverter:

Nivel zgomot redus
Greutate redusa si portabilitate
Fluctuatii tensiune +/- 2% - potrivit pentru echipamente electronice, cum ar fi aer conditionat, cuptor cu microunde, frigider, etc.

Echipare standard:

Echipat cu alternator inverter Senci de calitate superioara
Inverter cu tehnologie superioara ce livreaza putere constanta pentru computere sau alte electronice sensibile
Protectie lipsa ulei cu oprirea automata a motorului si pornire alarma
Protectie termica ce protejeaza echipamentul impotriva supraincalzirii
Turatie automata a motorului in functie de consumul de curent necesar
3 leduri de avertizare ce indica functionarea generatorului, alarma suprasarcina
Greutate redusa, dimensiuni compacte, usor de manipulat si operat
Buton blocare circuit combustibil (pentru depozitare)

Distribuitor local

Generator inverter de curent

SC-3200IF



Panou comanda



Distribuitor local